



## HX 6000 C5

PORTABLE POWER

Groupes Electrogènes Gamme INTENS

### AVANTAGES PRODUIT

- Groupe complet garanti 3 ans
- Moteur professionnel HONDA
- Matériel robuste et performant

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

### Gamme INTENS

La robustesse, l'endurance et la simplicité requises en cas d'utilisations répétées et de conditions difficiles.



Ce produit respecte la charte QUALIGEN afin d'assurer son haut niveau de qualité et de garantir la sécurité des utilisateurs. QUALIGEN : engagement sécurité et qualité

## HX 6000 C5

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	INTENS
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW) *	5,60
Tension nominale (V)	230
Nombre de Phase	Monophasé
Carburant	Essence
Réservoir (L)	6,10
Conso. 75% (L/h) *	2,50
Autonomie 75% (h) *	2,40
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	97
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	83
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	69

### CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	HONDA
Type moteur	GX390_C5
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	389
Capacité huile (L)	1,10

### CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Sans bague ni balai
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

### DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	77
Largeur (cm)	57
Hauteur (cm)	59
Poids Net (kg)	79

### CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	78,50
Largeur (cm)	58
Hauteur (cm)	59,50
Poids (kg)	81,50
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	192
Poids de Palette conditionnée (kg)	499



## HX 6000 C5

### ACCESSOIRES LIVRES



Entonnoir



Manuel d'utilisation et d'entretien

### OPTIONS



**R02**

Ce coffret inclut le compteur horaire et l'interrupteur différentiel



**R05M**

L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur.



**RKB2**

Kit brouette pour les groupes supérieurs à 6 kW



**R19**

Kit entretien pour moteur Honda GX390 (sauf Alizé 6000E et Alizé 7500 TE)



**RH1**

Housse de protection pour groupes électrogènes, groupes de soudage et motopompes SDMO



**RPM**

Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V



12/02/2020

HX 6000 C5 - PORTABLE POWER - Groupes Electrogènes INTENS

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - [www.kohlersdmo.com](http://www.kohlersdmo.com)